

# DC Getriebemotor

# 1.61.065.XXX

**Baureihe 1.61.065.XXX**

U =	XXX	Nenndaten*				max.	Anschluss- widerstand	Stufen	Über- setzungs- verhältnis
		Strom $I_N$ / A	Drehmoment $M_N$ / mNm	Drehzahl $n_N$ / min <sup>-1</sup>	Leerlaufdrehzahl $n_o$ / min <sup>-1</sup>	Drehmoment* $M_{max}$ / mNm			
6 V	403	0,330	45	136	190	63	6,5	4	27,4
	404	0,330	90	64	91	126	6,5	5	56,6
	405	0,280	150	34	44	210	6,5	6	116,9
	406	0,240	200	18	22	280	6,5	7	241,5
	407	0,170	200	9,5	10,5	280	6,5	8	499,2
	408	0,170	300	4,6	5,1	420	6,5	9	1.031,6
12 V	423	0,170	45	136	190	63	27	4	27,4
	424	0,170	90	64	91	126	27	5	56,6
	425	0,140	150	34	44	210	27	6	116,9
	426	0,120	200	18	22	280	27	7	241,5
	427	0,075	200	9,5	10,5	280	27	8	499,2
	428	0,075	300	4,6	5,1	420	27	9	1.031,6
18 V	443	0,120	45	136	190	63	61	4	27,4
	444	0,120	90	64	91	126	61	5	56,6
	445	0,100	150	34	44	210	61	6	116,9
	446	0,080	200	18	22	280	61	7	241,5
	447	0,065	200	9,5	10,5	280	61	8	499,2
	448	0,065	300	4,6	5,1	420	61	9	1.031,6
24 V	463	0,090	45	136	202	63	93	4	27,4
	464	0,090	90	64	97	126	93	5	56,6
	465	0,080	150	34	47	210	93	6	116,9
	466	0,065	200	18	23	280	93	7	241,5
	467	0,044	200	9,5	11	280	93	8	499,2
	468	0,044	300	4,6	5,1	420	93	9	1.031,6

**Einsatzbedingungen**

Temperaturbereich	T	°C	-10 - +70
Axialkraft	$F_A$	N	15
Radialkraft, 5mm ab Anschraubfläche	$F_R$	N	40

\* bezogen auf 25° C

